

## Gigaset A510 IP

1. Podłącz do zasilania bazę telefonu oraz ładowarkę ze słuchawką
2. Podłącz kabel sieciowy do bazy
3. Poczekaj na uruchomienie telefonu, następnie na bazie kliknij szary przycisk, który wywoła słuchawkę. Na wyświetlaczu słuchawki pojawi się adres IP, który należy zapisać (np.: 192.168.0.110)
4. Uruchom przeglądarkę (np. Firefox, Chrome) na komputerze, który jest podłączony do tej samej sieci lokalnej (np. routera) co skonfigurowany telefon. W adresie strony wprowadź zapisany wcześniej adres IP i kliknij „enter”.  
Pojawi się okno logowania:



Wybierz język Polski oraz wpisz kod PIN: 0000 i kliknij „OK”

5. Przejdź do zakładki „Ustawienia”, a następnie „Telefonia” → „Połączenia”

The screenshot shows the Gigaset A510 IP web interface. The top navigation bar includes 'Strona główna', 'Ustawienia', and 'Stan'. The left sidebar contains a menu with 'Sieć' and 'Telefonia' sections. Under 'Telefonia', 'Połączenia' is selected. The main content area is titled 'Przegląd połączeń' and contains a table of connections. Below the table, there are options for 'Operator lub profil PBX' and a checkbox for 'Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji profili:'. At the bottom, there are buttons for 'Aktualizuj profil', 'Ustaw', and 'Anuluj'.

	Nazwa	Operator	Stan	Aktywne	
	Linia stacjonarna		Rozłączono		<a href="#">Edytuj</a>
	Gigaset.net	Gigaset Communications	Wyłączono	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edytuj</a>
1.	IP1	easyCALL	Zarejestrowano	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Edytuj</a>
2.	IP2	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edytuj</a>
3.	IP3	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edytuj</a>
4.	IP4	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edytuj</a>
5.	IP5	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edytuj</a>
6.	IP6	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edytuj</a>

Operator lub profil PBX

Profil zawiera wszystkie odpowiednie ustawienia operatora lub systemu telefonicznego (PBX).

Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji profili:  
 Tak  Nie

[Aktualizuj profil](#)

[Ustaw](#) [Anuluj](#)

Kliknij na opcję „Edytuj” przy koncie „IP1”

## 6. Kliknij na opcję „Uruchom asystenta konfiguracji”

The screenshot shows the web interface for a Gigaset A510 IP phone. The page is titled "1. Połączenie IP" and is part of the "Ustawienia" (Settings) section. The left sidebar contains a menu with options like "Sieć", "Telefonia", "Audio", "Przypisanie numeru", "Przekierowanie", "Plany wybierania numerów", "Skrzynki poczty głosowej", "Ust. zaawansowane VoIP", "Wiadomości", "Usługi informacyjne", "Książki telefoniczne", and "Zarządzanie". The "Połączenia" option is highlighted in orange. The main content area is divided into sections: "1. Połączenie IP" with a text input field containing "IP1", "Konfiguracja VoIP/pobieranie profilu" with a "Uruchom asystenta konfiguracji" button, "Operator: easyCALL" and "Wersja profilu d\_easycall\_pl.bin 1175617500", "Osobiste dane operatora" with four text input fields for "Nazwa uwierzytelniania:", "Hasło uwierzytelniania:", "Nazwa użytkow.:", and "Nazwa wyświetl.:", and a "Pokaż ustawienia zaawansowane" button. At the bottom, there are three buttons: "Ustaw", "Anuluj", and "Usuń połączenie". The top navigation bar includes "Strona główna", "Ustawienia", "Stan", and "Wyloguj".

Pojawi się pierwsze okno konfiguracji poprzez asystenta. Przy opcji „Dostępny kod automatycznej konfiguracji” zaznacz „Nie” i kliknij „Dalej”

**Gigaset A510 IP** Wyloguj

**VoIP Configuration Assistant**

Skonfiguruj połączenie VoIP za pomocą asystenta. Użyj kodu konfiguracji otrzymanego od operatora albo wybierz operatora VoIP i wprowadź dane rejestracyjne

Po wybraniu operatora załadowane zostaną wymagane dane konfiguracyjne (ogólne dane operatora, porty, kodery-dekoderzy).

Konfigurację za pomocą wyboru operatora wykonuje się w trzech krokach:

- Wybierz kraj lub operatora PBX (można wybrać tylko jeśli dostępny jest więcej niż 1 kraj).
- Wybierz operatora VoIP lub profil PBX.
- Wprowadź osobiste dane operatora.

Następnie można wprowadzić numer skrzynki i przypisać nowe połączenie do słuchawki.

Dostępny kod automatycznej konfiguracji:  Tak  Nie

Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.

**Dalej >** **Anuluj**

Następnie, wybierz kraj: Poland i kliknij „Dalej”

**Gigaset A510 IP** Wyloguj

**Pobieranie profilu**

Wybierz kraj operatora lub operatora PBX.

Kraj:

**< Wstecz** **Dalej >** **Anuluj**

Wybierz z listy operatora: easyCALL i kliknij „Dalej”



The screenshot shows the configuration interface for a Gigaset A510 IP phone. At the top left, the text "Gigaset A510 IP" is displayed in orange. In the top right corner, there is a "Wyloguj" (Logout) link. The main area is titled "Pobieranie profilu" (Profile Download) and features a progress indicator consisting of seven dots, with the fourth dot from the left being orange. Below the title, the instruction "Wybierz żądanego operatora lub profil PBX." (Select the desired operator or PBX profile.) is shown. A dropdown menu labeled "Operator" is currently set to "easyCALL". At the bottom of the interface, there are three buttons: "< Wstecz" (Back), "Dalej >" (Next), and "Anuluj" (Cancel).

Wprowadź dane konta w easyCALL:

Numer użytkownika: 6-cyfrowy numer użytkownika, który znajdziesz na swoim profilu na stronie [www.easycall.pl](http://www.easycall.pl), w zakładce „Podsumowanie” → „Dane ustawień easyCALL” (rubryka na środku)

Hasło użytkownika: 10-znakowe hasło użytkownika, które znajdziesz na swoim profilu na stronie [www.easycall.pl](http://www.easycall.pl), w zakładce „Podsumowanie” → „Dane ustawień easyCALL” (rubryka na środku)

